

ZERO.SAPE

LETTORE DI PROSSIMITÀ PER DISPOSITIVI TRANSPONDER

Versione da parete e da incasso

FACILE PROGRAMMAZIONE

Definizione delle utenze direttamente sul lettore con le tessere di programmazione. Segnalazione visiva e sonora di corretta oppure errata lettura. Il lettore è dotato di un ingresso mini-USB per la lettura diretta della memoria delle utenze. Con interfaccia ZERO.SAPE BOX è possibile gestire gli impianti, definendo quali tessere abilitare con software dedicato. Memoria estraibile da 4.000 utenze, suddivisa in due liste da 2.000 utenze ciascuna. Collegamento via cavo.

ROBUSTO

Ingombri e spazi contenuti: sporgenza minima di 18 mm dal muro nella versione da incasso. Scocca in ABS con elevata resistenza agli agenti atmosferici e cornice luminosa a led bianco. Linea completa di colonnine e supporti per il fissaggio.



148L
ZERO.SAPE
lettore di prossimità da parete
(1 pz./conf.)



149L
ZERO.SAPE
lettore di prossimità da incasso
(1 pz./conf.)



692L
Scheda ricevitore per lettore
di prossimità, con contenitore
da esterno. Capacità memoria
4.000 codici (1 pz./conf.)



697L
ZERO.SAPE BOX strumento
per gestire e programmare
con semplicità la memoria
codice 696L, anche a distanza
dall'ufficio (1 pz./conf.)



693L
Coppia di dispositivi
transponder formato tessera
per la programmazione della
scheda 692L. Tessera verde per
la memorizzazione della tessera
codice 694L e del portachiavi
codice 695L; tessera rossa per
la cancellazione.

694L
Dispositivo transponder formato
tessera, colore blu

695L
Dispositivo transponder formato
portachiavi, colore blu

696L
Scheda di memoria, 4.000 codici

DATI TECNICI

Alimentazione ricevitore (Vac - Hz)	230 - 50
Alimentazione lettore (Vac/dc)	12
Assorbimento max lettore (mA)	60
Assorbimento max ricevitore (mA)	10
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Distanza di comunicazione (m)	max 100
Grado di protezione lettore IP	54
Memoria (utenze)	4.000

DIMENSIONI D'INGOMBRO

